

SMARTLIVING 1050

CENTRALA ALARMOWA



Specyfikacja

Płyta główna	
Liczba terminali obsługiwanych przez system:	50
Maksymalna liczba czujników (opcja podwajania linii):	50(100)
Terminale na płycie głównej (konfigurowalne jako wejścia i wyjścia):	10 (5)
Programowalne przekaźniki na płycie głównej:	1
Liczba programowalnych wyjść typu "Open-collector":	2 (500mA)
Liczba partycji:	10
Przełącznik i płyta rozdzielania mocy (opcja dodatkowa):	-
Zarządzanie poprzez sieć IP (używając SmartLAN):	Tak
Obudowa przystosowana do modułu rozszerzeń Flex5:	-
Obudowa urządzenia GSM:	-
Zasilacz:	3A
RS232 Port:	Tak
Ładowanie akumulatora monitorowane przez czujnik temperatury (ProbeTh opcja dodatkowa):	Tak
Obwód testu ładowania akumulatora:	Tak
Możliwość uaktualniania oprogramowania:	Tak
Możliwość uaktualniania oprogramowania modułów przez panel kontrolny:	Tak
Obudowa:	Metalowa
Obudowa akumulatora:	7Ah
Wymiary:	305x220x80 mm
Waga bez akumulatorów:	2,5 Kg
I-BUS	
Automatyczne zapisywanie urządzeń podłączonych do I-BUS:	Tak
Liczba obsługiwanych klawiatur Joy i nCode/G:	10
Liczba obsługiwanych czytników nBy:	20
Liczba obsługiwanych terminali Flex5:	20
Liczba obsługiwanych bezprzewodowych nadajników Air2:	1

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor

SMARTLIVING 1050

CENTRALA ALARMOWA

Urządzenie bezprzewodowe Air2
MC100 kontaktron magnetyczny i/lub IR100 PIR: 50
Bezprzewodowy pilot (KF100): 100
Identyfikacja
Kody dostępu instalatora: 2
Liczba kodów breloczków użytkownika (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.)): 50
Liczba nKey Tags lub Kart (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.)): 100
Łączność telefoniczna
Liczba numerów kontaktowych: 10
Kontrola linii telefonicznej: Tak
Automatyczne powiadomienia głosowe: Tak
Zintegrowany dialler cyfrowy: Tak
Zintegrowany modem do zdalnego programowania: Tak
Terminale wejściowe (strefy)
Tryb "uczenia się" parametryzacji linii: Tak
Podwajanie linii (każde wejście zarządza 2 liniami): Tak
Terminale wejściowe dla czujników wstrząsu i rolet w panelu sterowania: 2
Liczba terminali wejściowych dla czujników jako wejście lub wyjście: 2 (1 on nCode/G)
Liczba terminali wejściowych dla czujników na module rozszerzeń konfigurowalne jako wejście lub wyjście: 4
Programowalny poziom naruszenia linii: Tak
Trymer naruszenia linii: Tak
Funkcje głosowe na płycie głównej
Interkom z klawiatury do klawiatury (Joy/MAX): Tak
Funkcja zdalnego podsłuchu z wyborem lokalizacji (Joy/MAX): Tak
Funkcje głosowe na płycie SmartLogos30M (akcesoria dodatkowe)
Automatyczne powiadomienia głosowe: Tak
Pamięć głosowa (1 na jedną klawiaturę Joy/MAX): Tak
Lokalne menu sygnałów głosowych (programowalne): Tak
Telefoniczne menu sygnałów głosowych (programowalne): Tak
Powiadomienia głosowe na klawiaturze (Joy/MAX): Tak
Automatyczny wybór głosowy: Tak
Nagrywanie wiadomości na klawiaturze Joy/MAX: Tak
Nagrywanie wiadomości z PC (używając mikrofonu lub .wav): Tak
Nagrywanie wiadomości z PC (używając funkcji text-to-speech) : Tak
Inne funkcje
Tygodniowy licznik czasu (każdy z 5 szczególnymi przedziałami czasu) dla automatycznego uzbrojenia i załączenia: 10
Programowalne scenariusze (konfiguracja uzbrojenia): 30
Skróty (jednoklawiszowa operacja): 36
Programowalne ikony: 50
Przewijanie pamięci zdarzeń: 250
Filtr rejestru zdarzeń: Tak
Zachowywanie szczegółowe zdarzeń: Tak
Zarządzanie skrótami poprzez klawisze funkcyjne (12) i klawisze numeryczne na klawiaturze Joy: Tak
Skróty na 4 diodach LED na czytniku nBY: Tak
Zarządzanie zdarzeniami poprzez powiązanie matrycowe: Tak
Przypisanie rozpoczęcia akcji do zdarzenia: Tak
Przypisanie zakończenia akcji do zdarzenia: Tak
Oprogramowanie działa pod Windows: Tak

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor